LifeKeeper for Linux v9 サポートストレージ一覧 最終更新日: 2018/3/19

下記の表は、LifeKeeper for Linuix v9環境でご利用いただくことができる、認定済の共有ストレージの一覧表です。ハードウェアの構成検討にご利用ください。

[認定済み共有ストレージについて]
LifeKeeperの共有ストレージとして利用するストレージは、種類によって認定が必要なものと不要なものがあります。

SCSI / FC / iSCSI / SAS など、LifeKeeperがSCSI-2/3 Reservationを用いてIOフェンシングを行うことが前提となる、複数ノードで同一のデータを参照する共有ストレージは認定されたものをご利用いただく必要があります。下記の表に記載があるかをご確認ください。

またQuorum/Witness Server Kitを利用してSCSI-2/3 によるReservationを行わないことが利用前提となっているストレージについても、同じく認定が必要です。表でのご確認をお願いいたします。

[認定が不要な構成]
以下の構成においては、ストレージ認定がございません。

・NASストレージ(NAS RecoveryKitが必要です)
・DataKeeperによるDataReplicationを構成するディスク装置全般(内蔵、外付けを問いません)

[ご利用いただけないハードウェア]
・USBやIEEE1394などで接続する、コンシューマー向けストレージの利用はサポートされません。

ベンダー名 (*1)	ストレージモデル名	バスタイプ	接続構成 (*2)	サポート可否	必要なARK(*3) (マルチパスARK等)	サポートする LKのバージョン	注意事項
DELL	Dell EqualLogic: PS4100 PS4110 PS4210 PS6100 PS6110 PS6210 PS6610	iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	LUN 数が多い場合 (20 以上) は、/etc/default/LifeKeeper の REMOTETIMEOUT 設定を REMOTETIMEOUT=600 に変更してください。
			Single Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
	MD3800f MD3820f MD3860f	FC	vSphere (RDM)	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	MD3800i MD3820i MD3860i	iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
	MD3400 MD3420 MD3460	SAS	vSphere (RDM)	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	SCv3000 Series: SCv3000 SCv3020	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
		SAS	vSphere	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	SCv2000 Series: SCv2000 SCv2020 SCv2080	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
		SAS	vSphere	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	Dell Storage SC4020	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path (DMMP)	No	-		
	Dell Compellent SC8000	FC	vSphere (RDM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path (DMMP)	No	-		
Fujitsu	ETERNUS DX90	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Multi Path (EMPD)	YES	No Multipath ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
	ETERNUS: DX60 DX80 DX410 DX440 DX8100 DX8400 DX8700 DX60 S2 DX80 S2 DX90 S2 DX410 S2 DX440 S2 DX8100 S2 DX8700 S2 DX60 S3 DX100 S3 DX200 S3 DX500 S3 DX600 S3 DX8700 S3 DX8900 S3 DX200F DX60 S4 DX100 S4 DX200 S4 DX500 S4 DX600 S4 AF250 AF650 AF250 S2 AF650 S2	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	DMMPによるMultiPathを構成する場合、 /etc/multipath.conf に下記の設定が必要です。 ---------------------------- prio alua path_grouping_policy group_by_prio failback immediate no_path_retry 10 path_checker tur ---------------------------- * ETERNUS Multipath Driverを使用する場合、vSphere(RDM)で使用する場合は、上記の設定は必要ありません。 * ETERNUS Storage Clusterを利用可能です。対象のモデルやサポート要件の詳細等については、富士通株式会社までお問い合わせください。
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Multi Path (EMPD)	YES	No Multipath ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (EMPD)	YES	No Multipath ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
Hitachi / Hitachi Data Systems	Hitachi Virtual Storage Platform G1000 Hitachi Virtual Storage Platform G1500 Hitachi Virtual Storage Platform F1500	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	YES	-		
		iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	Hitachi Virtual Storage Platform	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Single Path	YES	-		
		iSCSI	Multi Path (HDLM)	No		-	
			Single Path	No	-		
	Hitachi Virtual Storage Platform Mid Range Family: Hitachi Virtual Storage Platform G800 (VSP G800) Hitachi Virtual Storage Platform G600 (VSP G600) Hitachi Virtual Storage Platform G400 (VSP G400) Hitachi Virtual Storage Platform G200 (VSP G200) Hitachi Virtual Storage Platform G100 (VSP G100)	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
	Hitachi Virtual Storage Platform Mid Range Family: Hitachi Virtual Storage Platform F800 (VSP F800) Hitachi Virtual Storage Platform F600 (VSP F600) Hitachi Virtual Storage Platform F400 (VSP F400)	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
	Hitachi Unified Storage VM (HUS VM)	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	Hitachi Unified Storage 100 Series: Hitachi Unified Storage 150 (HUS 150) Hitachi Unified Storage 130 (HUS 130) Hitachi Unified Storage 110 (HUS 110)	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
Hitachi	BR1200	iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
		SAS	Multi Path (RDAC)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	シングルパスとマルチパスのいずれの場合もRDACドライバを使用する必要があります。HDLMおよびHDLM ARKを使用する構成はサポートされません。
			Single Path (RDAC)	YES	No Multipath ARK		
	BR1250	iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
		SAS	Multi Path (NECSPS)	YES	NEC SPS ARK	v9.0 - v9.2.2	・シングルパスとマルチパスのいずれの場合もSPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery Kitを使用する必要があります。HDLMおよびHDLM ARKを使用する構成はサポートされません。 ・SPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery KitをRHEL7系環境で使用する場合は,LifeKeeper for Linux v9.1以上をご使用ください。
			Single Path (NECSPS)	YES	NEC SPS ARK		
	BR1650E BR1650S	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (HDLM)	YES	HDLM ARK		
			Single Path	YES	-		
		iSCSI	Multi Path (HDLM)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
HPE	3PAR: 3PAR StoreServ 8200 3PAR StoreServ 8400 3PAR StoreServ 8440 3PAR StoreServ 8450	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	3PAR : 3PAR StoreServ 7400 3PAR StoreServ 7400c 3PAR StoreServ 7440 3PAR StoreServ 7440c 3PAR StoreServ 7450 3PAR StoreServ 7450c	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングはサポートされません。 "multipath.conf" に次のパラメータを設定してください。 "user_friendly_names no" ＊vSphere(RDM)で使用する場合は、上記の設定は必要ありません。
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	注記: リザベーション競合を返す場合があります。この競合を回避するため、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTER_IGNORE=TRUE
			Single Path (DMMP)	No	-		
	3PAR: 3PAR StoreServ 7200 3PAR StoreServ 7200c	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	3PAR: 3PAR StoreServ 9450 3PAR StoreServ 20800 R2 3PAR StoreServ 20840 R2 3PAR StoreServ 20850 R2	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.2.1 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	3PAR: 3PAR StoreServ 20450 3PAR StoreServ 20800 3PAR StoreServ 20840 3PAR StoreServ 20850	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.1 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	3PAR StoreServ 10400	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	3PAR StoreServ 10800	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	注記: デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回避するには、/etc/default/LifeKeeper 内に次のパラメータを設定 (追加) してください。 DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングはサポートされません。 "multipath.conf" に次のパラメータを設定してください。 "user_friendly_names no" ＊vSphere(RDM)で使用する場合は、上記の設定は必要ありません。
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		
	MSA: MSA2050 MSA2052	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.2 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.2 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
	MSA: MSA2042	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.1 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.1 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.1 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	MSA: MSA1040 MSA2040	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
	StoreVirtual (LeftHand) Series LeftHand OS version 12.6	FC	vSphere (RDM)	No	-	-	LifeKeeper for Linux は HPE 社 StoreVirtual(LeftHand) ストレージのOS(SAN/iQ)バージョン 12.6 をサポートします。本バージョンのOSが使われている全ての StoreVirtualシリーズ（HC250/HC380を含む）がサポート対象であり、仮想ストレージ・アプライアンスである StoreVirtual VSAも含まれます。利用可能な仮想ストレージ・アプライアンスについての詳細は各OS(SAN/iQ) バージョンのリリースノートをご確認ください。
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.1 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
	StoreVirtual (LeftHand) Series LeftHand OS version 11.0 / 11.5 / 12.5	FC	vSphere (RDM)	No	-	-	LifeKeeper for Linux は HPE 社 StoreVirtual(LeftHand) ストレージのOS(SAN/iQ)バージョン 11.00,11.5 および12.5 をサポートします。本バージョンのOSが使われている全ての StoreVirtualシリーズ（HC250/HC380を含む）がサポート対象であり、仮想ストレージ・アプライアンスである StoreVirtual VSAも含まれます。利用可能な仮想ストレージ・アプライアンスについての詳細は各OS(SAN/iQ) バージョンのリリースノートをご確認ください。
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path	No	-		
	HP P9500	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	YES	No Multipath ARK		
IBM	IBM SAN Volume Controller * * IBM TotalStorage Proven	FC	vSphere (RDM)	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	YES	No Multipath ARK		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path (DMMP)	No	-		
	IBM Storwize V7000	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK Quorum/Witness Server Kit	v9.0 - v9.2.2	パートナーテストによりiSCSI (iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-34.el6.x86_64) と DMMP (device-mapper-1.02.66-6.el6、device-mapper-multipath-0.4.9-46.el6) を使用する IBM Storwize V7000 (Firmware Version 6.3.0.1)を 認定しています。テストは、LifeKeeper for Linux v7.5 と RHEL 6.2 を使用して行われました。 制限事項:IBM Storwize V7000をiSCSI接続で利用する場合は、LifeKeeper側のReservationを無効とした上で、Quorum/Witness Server KitおよびSTONITHを適用する必要があります。具体的な構成方法についてはご利用中のLifeKeeperのバージョン用のオンラインマニュアルにてご確認ください。 http://jpdocs.us.sios.com/
			Single Path (DMMP)	No	-		
	IBM Storwize V3700	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path (DMMP)	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path (DMMP)	No	-		
	IBM XIV Storage System	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	LifeKeeper を使用する IBM XIV Storage System で 32 個以上の LUN を作成する必要がある場合、詳細については IBM の営業担当者にお問い合わせください。
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path (DMMP)	No	-		
Lenovo	Lenovo Storage V3700 V2 Lenovo Storage V3700 V2 XP	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path (DMMP)	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path (DMMP)	No	-		
	IBM Storwize V3700	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path (DMMP)	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path (DMMP)	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	No	-	-	
			Multi Path (DMMP)	No	-		
			Single Path (DMMP)	No	-		
NEC	NEC iStorage: M10e M11e M100 M110 M300	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	SPS NEC iStorage StoragePathSavior (NECSPS) Recovery KitをRHEL7系環境で使用する場合はLifeKeeper for Linux v9.1以上をご使用ください。
			Multi Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK		
			Single Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK		
		iSCSI	Multi Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path (NECSPS)	No	-		
		SAS	vSphere (RDM)	No	-	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (NECSPS)	Yes	NECSPS ARK		
			Single Path (NECSPS)	Yes	NECSPS ARK		
	NEC iStorage: M310 M500 M510 M700 M710	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK		
			Single Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK		
		iSCSI	Multi Path (NECSPS)	YES	NECSPS ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Single Path (NECSPS)	No	-		
Pure Storage	FA-400 Series	FC	vSphere (RDM)	YES	No Multipath ARK	v9.0 - v9.2.2	
			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		
		iSCSI	Multi Path (DMMP)	No	-	-	
			Single Path	No	-		

	FlashArray//m Series
	//m10
	//m20
	//m50
	//m70
		FC	vSphere (RDM)	No	-	v9.0 - v9.2.2	

			Multi Path (DMMP)	YES	DMMP ARK		
			Single Path	No	-		

(*1): EMCストレージのご利用に関して
LifeKeeperはE-Labの認定を取得しております。EMC社のストレージのサポート状況については下記のマトリクスをご参照ください。
http://www.emc.com/interoperability

(*2): 接続構成の説明

vSphere (RDM)	VMWare ESXサーバーで共有ディスクをRaw Device Mapping (RDM)で接続した構成 (*5)
Multi Path (DMMP)	Device Mapper Multipathを使用した共有ディスクのマルチパス構成
Multi Path (EMPD)	ETERNUS Multipath Driverを使用した共有ディスクのマルチパス構成
Multi Path (HDLM)	Hitachi Dynamic Link Managerを使用した共有ディスクのマルチパス構成
Multi Path (RDAC)	IBM Redundant Disk Array Controllerを使用した共有ディスクのマルチパス構成
Multi Path (NECSPS)	iStorage StoragePathSaviorを使用した共有ディスクのマルチパス構成
Single Path (DMMP)	Device Mapper Multipath を使用した共有ディスクのシングルパス構成
Single Path (RDAC)	IBM Redundant Disk Array Controller を使用した共有ディスクのシングルパス構成
Single Path	特別なマルチパスドライバを用いないシングルパス接続

(*3): マルチパスソフトウェアに関して
マルチパスソフトウェアの接続情報については必ず各ベンダーのサポート情報をご確認ください
マルチパスソフトウェアとLifeKeeperの対応の詳細は、リリースノートでご確認ください

(*4): サポートするLifeKeeperのバージョンに関して
このドキュメントは、LifeKeeper for Linux v9を対象としています。
以前のバージョンのサポートストレージにつきましては、各バージョンのリリースノートをご確認ください。

(*5) : VMware vSphereでの共有ディスクの利用について
以下のURLにある、VMware vSphere上で共有ディスクを利用する際の構成ガイドをご確認ください。
http://lk.sios.com/?p=1205

表のiSCSI接続に関する記載は物理環境とvSphere環境で共通です。その為、バスタイプ "iSCSI" の接続構成の項目に "vSphere" の掲載は行っていません。

Copyright © 2018 SIOS Technology Corp.